



Baseline Produktlinie

DoubleButton Jeweller

Kabelloser Notfallknopf



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

IP55



Keine Fehlalarme

- Zur Aktivierung müssen beide Tasten gedrückt werden
- Alarmbestätigung durch zweimaliges kurzes und langes Drücken beider Tasten in beliebiger Reihenfolge¹
- Trennelement aus Kunststoff verhindert unbeabsichtigtes Betätigen
- Keine Fehlalarme beim Tragen in der Tasche



Einfache Wartung

- Bis zu 5 Jahre Betrieb mit einer vorinstallierten Batterie
- Keine nennenswerte Wartung erforderlich



Jeweller Funkkommunikation

- Bis zu 1 300 m Funkverbindung mit einer Hub-Zentrale
- Verschlüsselung für sichere Datenübertragung
- Frequenzsprungverfahren verhindert Interferenzen und Störungen des Funksignals



Schnelle Installation und Einrichtung

- Fernsteuerung und Konfiguration über Apps
- Keine Demontage des Gehäuses oder Installation der Batterie erforderlich
- Einfache Installation des Geräts auf einer Oberfläche mit Hilfe des Holder²
- Möglichkeit, das Gerät an einer Schnur oder einem Schlüsselring aufzuhängen

Die Produktlinien **Superior**, **Fibra** und **Baseline** sind miteinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

Einhaltung von Normen	Kompatibilität	Kommunikation mit der Hub-Zentrale	Stromversorgung
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL2610	Hub-Zentralen Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Funk-Repeater ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Jeweller Kommunikationstechnologie Kommunikationsreichweite bis zu 1 300 m Bei freier Fläche Funkfrequenzband 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion	Batterielebensdauer Bis zu 5 Jahre Batterietyp 1 × CR2032 Vorinstalliert

Gehäuse	Installation	Lieferumfang	
<p>Farbe Schwarz, Weiß</p> <p>Abmessungen 47 × 35 × 16 mm</p> <p>Gewicht 17 g</p> <p>Schutzart IP55</p>	<p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 75 %</p>	<p>DoubleButton Jeweller 1 × CR2032-Batterie (vorinstalliert) Schnellstartanleitung</p>	

1 – Ein Alarm kann auch durch Drücken von zwei oder mehr DoubleButton bestätigt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geräte durch kurzes oder langes Drücken aktiviert wurden.

2 – Holder dient zur Befestigung des DoubleButton an einer Oberfläche. Holder ist separat erhältlich.



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems